



杜比全景声®DAC3202 接口



杜比DAC3202 接口让你可以在杜比全景声设备上使用现有的功放。杜比全景声影院音频处理器CP950 和 CP950A 或 IMS3000 采用网络音频传输协议来向 DAC3202 发送数字音频流。然后 DAC3202 接口将数字音频转换成模拟音频（最多 32 路模拟输出）以便连接至功放。

杜比全景声影院音频处理器CP950 或 CP950A 和一个 DAC3202 接口一起最多可支持 48 路扬声器输入（在 CP950 或 CP950A 上使用 16 路模拟输出）。超过 48 路扬声器输入的设备需要两个 DAC3202 接口。

技术特性	DAC3202
数字化音频协议	AES67
输出	32 路模拟音频输出（4 个 DB25 母头接口）
输出配置	基于网络的操作界面
电源	12V DC 外置电源（最大功率 72 瓦，6 安培） 输入电压 -100-240 VAC；50-60 Hz
最大输出电平	+20 dBu
频率响应	20 Hz-20 kHz (+0.5 dB/-1 dB)
动态范围	108 dB，通常为 22 Hz-22 kHz 未加权
环境条件	工作状态温度：0°C-40°C (32°F-104°F) 工作状态湿度：20%-80% 相对湿度（无冷凝）
设备尺寸	设备尺寸（净）：44.1 x 20 x 4.13 cm (17.5" x 8" x 15/8") 包装尺寸（总）：58.5 x 28 x 13 cm (23" x 11" x 51/4") 净重：2.4 kg (5.3 lbs) 装运重量：3.4 kg (7.5 lbs)



包含杜比IMS3000 和杜比全景声影院音频处理器CP950 和 CP950A 在内的完整杜比全景声声音处理器订购说明

订购每个 IMS3000 和 CP950 或 CP950A 都应提供以下信息:

- 提供安装设备的场所名称和地址 (该信息可与送货地址不同)
- 每个 IMS3000 和 CP950 或 CP950A 都应写明所需 DAC3202 或杜比多通道数字功率放大器的数量
- 提供计划安装的大概时间

在完成杜比全景声设计方案审核后, 将依据流程发送杜比全景声完整许可兑换码。

本文档的英文版本是唯一具有法律约束力的版本。
翻译版本仅为便于使用而提供, 不具有法律约束力。

规格可能随时更改, 恕不另行通知。



杜比实验室
DOLBY.COM

杜比、Dolby、杜比全景声、Dolby Atmos 和双 D 标志是杜比实验室的注册商标。其他所有商标均属于各自的所有者。
© 2022 杜比实验室版权所有。保留所有权利。