

## MP-M 系列

MP-MFC

适用 MP-M 系列的墙面控制面板

### 特征

- 控制参数可配置式控制面板
- 控制区域选择, 信号源选择, 场景调用, 音量控制
- 三个按钮 (增加, 减少, 选择)
- 清晰的 27x26 mm 单色图形显示屏
- 菊花链连接, 每链路最多可连接四个 MP-MFC 控制面板
- 有黑色或白色可供选择
- 提供 NA 和 EU 尺寸



MP-MFC 外观优雅的墙面控制面板, 为用户提供了用于 MP-M 系列音乐和寻呼混合器的直观控制, 设计人员可以配置这些周边控制设备, 或根据实际需要, 对系统的具体控制功能进行配置。

安装人员可以轻松将 MP-MFC 控制面板与 MP-M 系列混音器配合使用, 来控制一个或多个区域的音源选择和音量大小, 或者调用场景。(通过免费的 MP Install APP 应用程序进行配置, 兼容 Android/iOS 平板电脑, 以及 Mac 和 PC 台式机)。

MP-MFC 控制面板有三个按钮 (增加, 减少, 选择) 以及一个清晰的 27x26mm 图形界面显示屏, 可清晰地显示控制功能和选项。

MP-M 系列混音器有 2 个用于 MP-MFC 控制面板的端口, 每个端口可连接 4 个 MP-MFC 控制面板, 以菊花链方式连接, 使用标准 CAT5 (RJ45) 网线, 最大线路长度为 250 米。最多可将 8 个 MP-MFC 控制面板连接到一个 MP-M 系列混音器。

### MP-MFC

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制按键      | 三键式 (增加, 减少, 选择)                                                                                     |
| 连接器       | 2x RJ45                                                                                              |
| 显示屏       | 128 x 128 像素, 27 (L) x 26 (W) mm 可视面积                                                                |
| 可选颜色      | 黑, 白                                                                                                 |
| 最大连接数量    | 每个 MFC 端口: 最多以菊花链方式连接 4 个 MP-MFC 控制面板, 最大线路长度为 250m<br>总计: 每个 MP-M 系列混音器最多可连接 8 个 MP-MFC 控制面板        |
| 版本        | MP-MFC-NA-BK – 北美版, 黑色<br>MP-MFC-NA-WH – 北美版, 白色<br>MP-MFC-EU-BK – 欧洲版, 黑色<br>MP-MFC-EU-WH – 欧洲版, 白色 |
| 设计工具      | 使用 MP Install APP 可为每一个 MP-MFC 控制面板定制化控制界面                                                           |
| 净尺寸 (HWD) | 北美版: 114 x 70 x 35 mm<br>欧洲版: 89 x 89 x 36 mm                                                        |
| 净重        | 全部型号: 0.1 kg                                                                                         |

产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司  
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

4000-627-067  
www.pci-sh.com



Q-SYS™